



TVS-873e-4G (EOL)

CPU	AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst up to 3.4 GHz
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Processore grafico Radeon™ R7 integrato
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Transcodifica hardware accelerata	Yes
Memoria di sistema	DDR4 SO-DIMM da 4 GB (2 da 2 GB)
Memoria massima	64 GB (4 da 16 GB)
Slot di memoria	4 DDR4 SO-DIMM
Memoria Flash	512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	8 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Sostituibile a caldo	Yes
M.2 Slot	2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Porta Gigabit Ethernet (RJ45)	4
Porta 10 Gigabit Ethernet	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4

Porta USB 3.2 Gen 1	4
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	Opzionale tramite un adattatore PCIe
USB QuickAccess	1 Micro B USB 3.2 Gen 1
Sensore IR	Yes (QNAP RM-IR004)
Uscita HDMI	2, HDMI 1.4b (fino a 3840 x 2160 a 30Hz)
Ingresso audio	2 jack microfono dinamico da 3,5 mm
Uscita audio	1 altoparlante integrato, 1 jack uscita linea da 3,5mm (per amplificatori o altoparlanti)
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	Alimentazione/Stato, USB, LAN, Disco 1-8, SSD M.2 1-2
Pulsante/ Display LCD	Yes
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB
Dimensioni (A x L x P)	188,2 × 329,3 × 279,6 mm
Peso (Netto)	6,56 kg
Peso (Lordo)	8,4 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura del NAS	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)
Unità di alimentazione	250W, 100-240V CA, 50-60Hz, 3,5A
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	36,43 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	70,26 W
Ventola	Ventola sistema: 2 ventole CPU da 120mm: 1 da 60mm
Avviso di sistema	Cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1200

Nota: Usare solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, usare i moduli QNAP con caratteristiche tecniche identiche.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo.

* Ambiente test livello

audio: Consultare la ISO 7779; Numero massimo HDD caricati; Posizione rispetto a terzi; Dati medi da 1 metro davanti al NAS in funzione.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.