

# DiGiQuest

**T2 HEVC H.265**  
HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING

## TWIN TUNER REC

**HD**  
1080P

Set-Top-Box



DOPPIO TUNER



Decoder Digitale Terrestre **Full HD**, chipset 10 bit.

**Telecomando Multicontrollo**, controllo di decoder e TV con un solo telecomando.

Finalmente puoi **registrare** i tuoi programmi preferiti e contemporaneamente guardarne un altro **appartenente a qualsiasi MUX**, grazie al doppio sintonizzatore indipendente che non necessita di un secondo cavo antenna.

**Letto multimediale** per vedere film, ascoltare musica o guardare le foto direttamente sul tuo televisore.

**Pausa in Diretta**: metti in pausa qualsiasi programma in diretta TV per riprenderlo quando vuoi.

- Ricevitore digitale terrestre Full HD PVR
- Registrazione video in formati proprietari\*
- Registra fino a due canali e contemporaneamente guarda un altro canale\*
- Pausa in diretta (timeshift) per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole\*
- Riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DivX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)\*
- Network APP\*\*
- Display alfa numerico
- 1000 canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Televideo

- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Compatibile con codifica audio Dolby Digital
- Ricerca canali automatica e manuale
- LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Varie funzioni canali: Liste preferiti, Parental control, ecc.
- Timer
- Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Accensione su l'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- Menu multilingua
- Aggiornamento software via etere (OTA), USB e FTP\*\*

COD.ART.:RICD1201  
EAN: 8032622982763  
BOX/PALLETS: 10/0 pz.



\* Su/da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.

\*\* Per poter accedere alle APP e FTP è necessario avere la connessione di rete.



- Antenna In/Out (loop)
- Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps)
- Uscita video HD: 1 x HDMI
- Uscita video SD: 1 x SCART
- 2 Porte USB 2.0 (1 frontale)
- Uscita audio digitale coassiale
- Entrata 12V

### ACCESSORI INCLUSI



Telecomando 2 in 1  
Alimentatore esterno AC  
100-240V / DC 12V  
Batterie



Dimensioni: 188x135x45 mm  
Peso: 370 g